

ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΤΟ PV-LOG ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Αξιότιμοι συνεργάτες,

παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ρύθμισης των μετατροπέων Refusol και Siemens για την ορθή λειτουργία αυτών στο PV-LOG μετά από τυχόν επισκευή τους.

- Εγκαθιστούμε τον μετατροπέα στην θέση του και ανοίγουμε μόνο την DC Τάση.
- Πιέζουμε το **F1**
- Με τα βελάκια επιλέγουμε το **Configuration** και πατάμε το **Enter**.
- Επιλέγουμε το **Communication** και στην συνέχεια το **Ethernet** .
- Η πρώτη ρύθμιση είναι το **IP ADDRESS** όπου βάζουμε την μία και μοναδική για κάθε μετατροπέα διεύθυνση **IP** και πατάμε **Enter**.
- Η δεύτερη ρύθμιση είναι το **Standard Gateway**, εδώ βάζουμε την **IP** του ρούτερ μας η οποία είναι ίδια σε όλους τους μετατροπέες και πατάμε **Enter**.
- Η τρίτη ρύθμιση είναι το **DNS ADDRESS** , εδώ βάζουμε την IP του PV-LOG η οποία είναι η **92.205.17.15** και πατάμε **Enter**.
- Η τέταρτη ρύθμιση , πιέζουμε 2 φορές το **ESC** και επιλέγουμε το **Portal Settings** και στην συνέχεια το **Activation** όπου πρέπει να είναι **1** και πατάμε **Enter**.
- Στην συνέχεια πρέπει να κλείσουμε τον μετατροπέα από τον διακόπτη DC στην κάτω αριστερή πλευρά του για τουλάχιστον 2 λεπτά.
- Ανοίγουμε και πάλι τον μετατροπέα **DC & AC** και επιλέγουμε **F1**.
- Πηγαίνουμε στο **Configuration** και στην επιλογή **Date-Time** όπου εφόσον χρειάζεται διορθώνουμε την ώρα και πατάμε **Enter**.

(Κάποιοι μετατροπέες με παλιό λογισμικό έχουν μετά την επιλογή **Configuration** την λέξη **Password** . Σε αυτούς θα πρέπει να βάλουμε τον κωδικό **72555** πριν από την παραπάνω διαδικασία)

Εφόσον έχουμε ολοκληρώσει τις παραπάνω ρυθμίσεις μετά από 20 λεπτά θα μπορούμε να αντικαταστήσουμε στο PV-LOG τον νέο επισκευασμένο μετατροπέα μας με την παρακάτω διαδικασία.

Κάνουμε εισαγωγή στο **PV-LOG ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ** !!!!! (όχι με κωδικούς τεχνικών ή συντηρητών κτλ)!!!!!!

- Επιλέγουμε **ΛΙΣΤΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ** και τον μετατροπέα που θέλουμε να αντικαταστήσουμε.
- Κάτω αριστερά στη οθόνη μας υπάρχει η επιλογή **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑ**
- Την επιλέγουμε και βάζουμε στο πλαίσιο τον σειριακό αριθμό του μετατροπέα που έχουμε εγκαταστήσει και κάνουμε κλικ στην **ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ** .

Εφόσον όλα έχουν γίνει σωστά θα εμφανιστεί το μήνυμα ότι η αντικατάσταση έγινε με επιτυχία και τα επόμενα 15 λεπτά θα δείτε και τα πρώτα δεδομένα του μετατροπέα.

Στην περίπτωση που η αντικατάσταση δεν έχει γίνει με επιτυχία θα πρέπει να ελέγξετε τις παραπάνω ρυθμίσεις ή να ελέγξετε το τοπικό σας δίκτυο του Internet, καλώδια, βύσματα κτλ .

Καλή επιτυχία.....

Με εκτίμηση

Η ομάδα

PV-LOG



www.pv-log.gr
info@pv-log.gr